

Cómo utilizar la guía*

Menú + **6** + >>
para ejecutar las funciones

Fin de una llamada o una operación C

Utilizar los modos de manos libres y auricular

Realizar una llamada sin utilizar el auricular Marcar sin

Responder a una llamada sin utilizar el auricular Seleccionar la tecla Lx parpadeante

Cambiar al modo manos libres +

Activar/Desactivar altavoz

Activar/Desactivar silenciador

Llamar

Operador **9**

Número externo **0** + número externo

Número abreviado **2** + número abreviado

Volver a marcar último número externo **1 1**

Usar tecla directorio asociada a la persona que desea llamar

Evitar recibir sonidos o intrusiones **7 4** + número externo

Conectar/Desconectar **7 5** + núm. del equipo + contraseña + C + número a llamar

Rellamada automática **1** +

Intrusión **3**

Mensaje de voz **3**

Mensaje de voz a un grupo Marcar número del grupo

*Función ofrecida en el modelo Dialog 3212

Responder a una llamada

Capturar llamada **1 3** + número de extensión de timbre

Captura de llamada en un grupo **1 4**

Captura de llamada de timbre general **1 5**

Apertura del teléfono de entrada + **5**

Durante una comunicación

Ajustar volumen del altavoz - o +

Identificar otra llamada entrante* Menú + tecla parpadeante

Retener llamadas tecla parpadeante

Responder a una nueva llamada tecla parpadeante

Llamada de broker tecla parpadeante

Conferencia Llamar a otra persona + Menú + **3**

Transferir una llamada a otra extensión Marcar núm. extensión + transferir

Aparcar una llamada **1 0** + código propio de 2 dígitos + C

Recuperar una llamada aparcada **1 0** + código de 2 dígitos elegido

Archivo de interlocutores y mensajes

Enviar un mensaje de texto a una extensión que no responde* + >> + * cuando el mensaje elegido aparece o

2 + marcar un número de mensaje

+ (opción : mensaje completo) + *

Leer el archivo de interlocutores*

Menú + **1** + >> para ver llamada siguiente + - para suprimir o Lx para volver a llamar al interlocutor + C para finalizar

*Función ofrecida en el modelo Dialog 3212

Desvío de llamada temporal

ACTIVACIÓN
Desvío de llamada inmediato **6 1** + Núm. que desea desviar a + C

DESACTIVACIÓN
 desv llam

Desvío de llamada si no hay respuesta **6 2** + Núm. que desea desviar a + C

Desvío de llamada si ocupado **6 3** + Núm. que desea desviar a + C

Desvío de llamada si ocupado o si no hay respuesta **6 9** + Núm. que desea desviar a + C

No molestar **6 4** desv llam

Desvío de llamada si hay mensaje* **6 1** + Menú desv llam

+ **2** + Núm. mensaje + (puede completarse el mens.) + *
o + **2** + >> + *
cuando el mens. elegido aparece (puede completarse el mens.) + *

Seguimiento (desde otra extensión) **6 5** + Núm. de su extensión + contraseña desv llam

*Función ofrecida en el modelo Dialog 3212

Desvío de llamada registrado

ACTIVACIÓN
Registrar un desvío de llamada privilegiado Menú + **4** + cód desvío llam desea utilizar (61, 62...) que desea desviar a + C Menú + C

DESACTIVACIÓN
Programar otro desvío llamada registrada Núm. desv llam desv llam

Activar el desvío de llamada privilegiado desv llam desv llam

Programación del terminal

	<u>ACTIVACIÓN</u>	<u>DESACTIVACIÓN</u>
<i>Recordatorio</i>	7 1 + HHMM 4 dígitos – hora de la reunión	+
<i>Teclas en línea de directorio dedicado de programa</i>	Menú + 5 + Lx a registrar + Núm a registrar + Menú + C	Menú + 5 + Lx a borrar - + Menú + C
<i>Cambiar contraseña</i>	7 9 + contraseña antigua + contraseña nueva	
<i>Bloquear el teléfono</i>	7 8	7 8 + contraseña
<i>Recuperar del grupo «todas las llamadas»</i>	6 8	6 8
<i>Operador temporal</i>	6 7 o >>	6 7 + contraseña o >>
<i>Elegir melodía de timbre</i>	Menú + 2 + para acceder al timbre elegido + C	
<i>Ajustar volumen de timbre</i>	Menú + 2 + - o + para acceder al volumen de su elección + C	
<i>Ajustar volumen de altavoz</i>	Menú + 3 + - o + para acceder al volumen elegido + C	

Servicios del operador

<i>Activación de consola del operador</i>	6 7
<i>Desactivación de consola del operador y programación de equipo nocturno adicional</i>	6 7 + Núm. equipo nocturno + C o + * para validar o + 0 para cambiar o + # si no hay equipo nocturno adicional
<i>Omitir “no molestar”</i>	3
<i>Desvío de llamadas del sistema</i>	6 1 + * número externo (sin 0)
<i>Desactivar desvío de llamadas del sistema</i>	6 1 + #
<i>Desvío de llamadas para un tercero</i>	6 5 + * + número de extensión para desviar + núm. desvío + su contraseña



Teléfono MD Evolution System

DIALOG 3211
DIALOG 3212