












**Llamar**

- Realizar una llamada sin utilizar el auricular** Marcar sin  +  para hablar
- Operador** **9**
- Número externo** **0** + número externo
- Número abreviado** **2** + número abreviado
- Volver a marcar último número** **1 1**
- Usar tecla directorio**  asociada a la persona que desea llamar
- Evitar recibir sonidos o intrusiones** **7 4** + número externo
- Conectar/Desconectar** **7 5** + núm. del equipo + contraseña +  C + número a llamar
- Rellamada automática** **1** + 
- Intrusión** **3**
- Mensaje de voz** **3**
- Mensaje de voz a un grupo** Marcar número del grupo











**Responder a una llamada**

- Capturar llamada** **1 3** + núm. de extensión de timbre
- Captura de llamada en un grupo** **1 4**
- Captura de llamada de timbre general** **1 5**
- Apertura del teléfono de entrada** **7 0**





**Durante una comunicación**

- Ajustar volumen del auricular**  - o  +
- Activar/Desactivar silencio**  
- Retener**  tecla parpadeante
- Responder a una nueva llamada**  tecla parpadeante
- Llamada de broker**  tecla parpadeante
- Conferencia** Llamar a otra persona + **3**
- Transferir una llamada a otra extensión** Marcar núm. extensión +  programa/transerencia
- Aparcar una llamada** **1 0** + código propio de 2 dígitos +  C
- Recuperar una llamada aparcada** **1 0** + código de 2 dígitos elegido






















**Desvío de llamada temporal**

- |   | ACTIVACIÓN   | DESACTIVACIÓN   |
|---|--|---|
| <b>Desvío de llamada inmediato</b>                        | <b>6 1</b> +  C  |  desv llam   |
| <b>Desvío de llamada si no hay respuesta</b>              | <b>6 2</b> +  C |  desv llam |
| <b>Desvío de llamada si ocupado</b>                       | <b>6 3</b> +  C |  desv llam |
| <b>Desvío de llamada si no hay respuesta o si ocupado</b> | <b>6 9</b> +  C |  desv llam |
| <b>No molestar</b>  | <b>6 4</b>   |  desv llam |
| <b>Seguimiento (desde otra extensión)</b>                 | <b>6 5</b> + Núm. de su extensión + contraseña   |  desv llam |

**Desvío de llamada privilegiado**

- |  | ACTIVACIÓN  | DESACTIVACIÓN   |
|--|---|---|
| <b>Registrar un desvío de llamada privilegiado</b> |  Menú + <b>4</b> + código desv llam que quiere usar (61, 62...) + Núm. al que desea desv +  C | Programar otro desvío llamada reg.  |
| <b>Activar el desvío de llamada privilegiado</b>   |  desv llam   |  desv llam |

**Programación del terminal**

- |   | ACTIVACIÓN  | DESACTIVACIÓN  |
|---|---|--|
| <b>Recordatorio</b>                                       | <b>7 1</b> + HHMM<br>4 dígitos - hora de la reunión   | <b>7 1</b> + <b>9</b>  |
| <b>Teclas en línea de directorio dedicado de programa</b> |  prog/tran.+ <b>5</b> +  Lx para registrar + Núm. a registrar +  prog/tran +  C |  prog/tran + <b>5</b> +  Lx a borrar +  - +  prog/tran +  C |
| <b>Cambiar contraseña</b>                                 | <b>7 9</b> + contr antigua + contr nueva  |  |
| <b>Bloquear el teléfono</b>                               | <b>7 8</b>  | <b>7 8</b> + contraseña  |
| <b>Recuperar desde grupo</b>                              | <b>6 8</b>  | <b>6 8</b>   |
| <b>Operador temporal</b>                                  | <b>6 7</b>  | <b>6 7</b>   |
| <b>Elegir melodía de timbre</b>                           |  prog/tran + <b>2</b> +  <br>para acceder al timbre elegido +  C        |  |
| <b>Ajustar volumen de timbre</b>                          |  Prog/tran + <b>2</b> +  - o +  para acceder al volumen elegido +  C    |  |
| <b>Ajustar altavoz</b>                                    |  Prog/tran + <b>3</b> +  - o +  para acceder al volumen elegido +  C    |  |



Teléfono MD Evolution System

**DIALOG 3210**