

Cómo utilizar la guía

Menú + >>
+ >> + "PREFIJOS"

Fin de una llamada o una operación C

Utilizar los modos de manos libres y auricular

Realizar una llamada sin utilizar el auricular Marcar sin

Responder a una llamada sin utilizar el auricular Seleccionar la tecla Lx parpadeante

Cambiar al modo manos libres

Activar/Desactivar altavoz

Activar/Desactivar silenciador

Llamar

Por nombre (desde el panel de claves) Nombre + escribir la primera letra del nombre + seleccionar la tecla cuando aparezca el nombre

Operador 9

Número externo 0 + número externo

Número abreviado 2 + número abreviado

Volver a marcar último número externo "VOLVER A MARCAR"

Usar tecla directorio asociada a la persona que desea llamar

Evitar recibir sonidos o intrusiones >> "PROTEGER" + número que desea llamar

Conectar/Desconectar >> "CONECTAR" + número extensión + contraseña + C + número que desea llamar

Rellamada automática "RELLAMADA AUTOMÁTICA"

Intrusión "INTRUSIÓN"

Mensaje de voz "BÚSQUEDA VOZ"

Mensaje de voz a un grupo Marcar número del grupo

Responder a una llamada

Capturar llamada "CAPTURAR" + número de extensión de timbre

Captura de llamada en un grupo "CAPTURAR" + "GRUPO"

Captura de llamada de timbre general "CAPTURAR" + "GENERAL"

Apertura del teléfono de entrada >> + "BLOQUEO PUERTA"

Durante una comunicación

Ajustar volumen altavoz - o +

Identificar otra llamada entrante Menú + tecla parpadeante

Retener llamadas tecla parpadeante

Responder a una nueva llamada tecla parpadeante

Llamada de broker tecla parpadeante

Conferencia Llamar a otra persona + "CONFER"

Transferir una llamada a otra extensión Marcar número extensión +

Aparcar una llamada "APARCAR LLAMADA" + código de 2 dígitos de su elección + C

Recuperar una llamada aparcada "RECUPERAR" + código elegido de 2 dígitos

Archivo de interlocutores y mensajes

Enviar mensaje de texto si una extensión no responde >> + "MENS" + "DESC" + "SELECCIONAR" o "SIGUIENTE" + completar el mensaje + "CONFIRMAR"

Leer archivo de interlocutores "INTERLOCUTORES"

Transferencia de llamadas

	ACTIVACIÓN	DESACTIVACIÓN
Desvío de llamada inmediato	Menú + "DESV LLAMADAS" + elegir tipo de desv llam + desv llam núm. + "CONFIRMAR"	desv llam

Desvío de llamadas remoto	Menú + "DESV LLAMADAS" (desde equi.) + "DESV REMOTO" + núm. de extensión + elegir tipo de desv llam + desv llam + contraseña	desv llam
----------------------------------	--	-----------

Programar un desvío de llamadas registrado	Menú + >> + "DESVÍO FIJO" registrada + elegir tipo de desv llam + núm. desv llam + "CONFIRMAR"	Programar otro desvío llamada
Activar desvío de llamadas	desv llam	desv llam

Programación del terminal

	ACTIVACIÓN	DESACTIVACIÓN
Recordatorio	7 1 + HHMM 4 dígitos - hora de la recordatorio	7 1 + 9

Teclas en línea de directorio dedicado de programa	Menú + >> + "DIRECTORIO" + pulsar tecla para reg + Núm. para registrar + "CONFIRMAR" + C	Menú + >> + "DIRECTORIO" + pulsar tecla para reg "VACÍO" + "CONFIRMAR" + C
---	--	--

Cambiar contraseña 7 9 + contraseña antigua + contraseña nueva

- Bloquear el teléfono** Menú + "BLOQUEAR" Menú + "BLOQUEAR"
- Recuperar de grupo** Menú "GRUPO" Menú "GRUPO"
- Operador temporal** Menú "LLAM GEN" Menú "LLAM GEN"
- Elegir melodía de timbre y ajustar volumen del altavoz** Menú + "TIMBRE-ALTAVOZ"
- Cambiar modo de búsqueda de voz (modo bidireccional)** Menú + >> + "BÚSQUEDA VOZ" + "MODIFICAR" + C

- Programar número abreviado** Menú + >> + "SISTEMA" + contraseña sistema + "NÚM. ABREV." + núm. de lista + número abreviado + número completo + "CONFIRMAR"
- Inicialización de contraseña para una extensión** Menú + >> + "SISTEMA" + contraseña sistema + >> + "CONTRASEÑA" + núm. extensión + "CONFIRMAR"
- Servicios de hotel** Consulte la guía del usuario para la consola de hotel

Servicios del operador

- Activación de consola del operador** Menú + "LLAM GEN"
- Desactivación consola operador/ programación de equipo nocturno adicional** Menú + "LLAM GEN" + Núm. conjunto noct. adicional + C o "CONFIRMAR", "MODIFICAR" o "NO NOCT"
- Omitir "no molestar"** "OMITIR"
- Desvío de llamadas del sistema** Menú + "DESV LLAM" + >> + "SISTEMA" + contraseña sistema + número externo (sin 0)
- Desactivar desvío de llamadas del sistema** Menú + "DESV LLAM" + >> + "SIST CANC"
- Desvío de llamadas para un tercero** Menú + "DESV LLAM" + >> + "DESV REMOTO" + número a desviar + tipo desvío llamada + núm. desvío + su contraseña
- Hora y fecha de programación** Menú + >> + "SISTEMA" + contraseña sistema + "FECHA" + cifras "CONFIRMAR"



Teléfono MD Evolution System

DIALOG 3213